

2 SA 1215	Si-P	NF/S-L, 160V, 15A, 150W, 50MHz	20j	2SA1295	20j	
2 SA 1216	Si-P	NF/S-L, 180V, 17A, 200W, 40MHz	20j	2SA1295	20j	
2 SA 1217	Si-P	NF-L, 40V, 3A, 10W, 100MHz	14h	2SB986	14h	
2 SA 1219	Si-P	Uni, 60V, 0,1A, 0,25W, 180MHz	40c	BC 556	7a	
2 SA 1220	Si-P	NF/HF-L, 120V, 1,2A, 20W, 175MHz	14h	2SA1249	14h	
2 SA 1220 A	Si-P	=2SA1220: 160V	14h	2SA1249	14h	
2 SA 1221	Si-P	Uni, 160/140V, 0,5A, 1W, 45MHz	9b	2SB1212	7c(9mm)	
2 SA 1222	Si-P	=2SA1221: 160/160V	9b	2SB1212	7c(9mm)	
2 SA 1225	Si-P	NF/S-L, 160V, 1,5A, 15W, 100MHz	30j	(2SB861)	17j	6
2 SA 1227	Si-P	NF-L, 140/140V, 12A, 120W, 60MHz	16j	2SB817	18j	
2 SA 1227 A	Si-P	=2SA1227: 160/160V	16j	2SB817	18j	
2 SA 1232	Si-P	NF/S-L, 130V, 10A, 100W, 60MHz	16j	2SA1186	18j	
2 SA 1233	Si-P	S-L, 400V, 0,1A, 10W	30j	(2SA1156)	14h	4
2 SA 1235	Si-P	SMD, Uni, 50V, 0,2A, 200MHz	35a	BC 856	35a	
2 SA 1237	Si-P	Dual, 55V, 0,15A, 0,5W, 100MHz	-	-	-	
2 SA 1238	Si-P	Dual, 55V, 0,15A, 0,5W, 100MHz	-	-	-	
2 SA 1239	Si-P	Dual, 130V, 0,05A, 0,5W, 110MHz	-	-	-	
2 SA 1240	Si-P	Dual, 130V, 0,05A, 0,5W, 160MHz	-	-	-	
2 SA 1241	Si-P	NF/S-L, lo-sat, 50V, 2A, 10W, 100MHz	30j	2SA1593	30j	
2 SA 1242	Si-P	S-L, 35V, 5A, 10W, 170MHz	30j	-	-	
2 SA 1243	Si-P	NF/S-L, 30V, 3A, 15W, 100MHz	30j	-	-	
2 SA 1244	Si-P	NF/S-L, lo-sat, 60V, 5A, 20W, 60MHz	30j	-	-	
2 SA 1245	Si-P	SMD, UHF, 15V, 0,03A, 4GHz	35a	-	-	
2 SA 1246	Si-P	hi-Ueb, 60V, 0,15A, 0,4W, 100MHz	7c	(BC 556)	7a	
2 SA 1248	Si-P	TV-NF-E, 180/160V, 0,7A, 10W, 120MHz	14h	2SA1249	14h	
2 SA 1249	Si-P	TV-NF-E, 180/160V, 1,5A, 10W, 120MHz	14h	2SA1249	14h	
2 SA 1250	Si-P	S-L, 200V, 8A, 30W	22a	-	-	
2 SA 1251	Si-P	S, 400V, 0,15A, 0,35W, <300/2300ns	2a	-	-	
2 SA 1252	Si-P	SMD, hi-Ueb, 60V, 0,15A, 100MHz	35a	(BC 856)	35a	
2 SA 1253	Si-P	hi-Ueb, 60V, 0,2A, 0,25W, 100MHz	40c	(BC 556)	7a	
2 SA 1254	Si-P	Uni, 30V, 0,03A, 0,4W, 300MHz	9c	BC 556, BF 324	7a	
2 SA 1258	Si-P-Darl+Di	NF/S-L, 70V, 3A, 20W, 200MHz, B=5000	17j	(BD 902)	17j	8
2 SA 1259	Si-P-Darl+Di	NF/S-L, 70V, 5A, 30W, 200MHz, B=5000	17j	(BD 902)	17j	8
2 SA 1260	Si-P-Darl+Di	NF/S-L, 70V, 7A, 40W, B=5000	17j	(BD 902)	17j	
2 SA 1261	Si-P	S-L, 100V, 10A, 60W, <0,5/2µs	15j	(2SA1186)	18j	6
2 SA 1262	Si-P	NF/S-L, lo-sat, 60V, 4A, 30W, 15MHz	17j	(BD 244 C)	17j	17
2 SA 1263	Si-P	NF-HiFi-E, 80V, 6A, 60W, 30MHz	18j	BD 246 C	18j	
2 SA 1264	Si-P	=2SA1263: 120V, 8A, 80W	18j	BD 246 C	18j	
2 SA 1265	Si-P	=2SA1263: 140V, 10A, 100W	18j	2SA1186	18j	
2 SA 1266	Si-P	Uni, ra, 50V, 0,15A, 0,4W, 130MHz	7c	BC 560	7a	
2 SA 1267	Si-P	=2SA1266: 0,2W	41c	BC 560	7a	
2 SA 1268	Si-P	Uni, ra, 120V, 0,1A, 0,3W, 100MHz	7c	2SA1124	7c(9mm)	
2 SA 1269	Si-P	=2SA1268: 0,2W	41c	2SA1124	7c(9mm)	
2 SA 1270	Si-P	Uni, 35V, 0,5A, 0,5W, 200MHz	7c	BC 640	7c	
2 SA 1271	Si-P	Uni, 35V, 0,8A, 0,6W, 120MHz	7c	BC 640	7c	
2 SA 1272	Si-P	=2SA1271: 0,3W	41c	BC 640	7c	
2 SA 1273	Si-P	NF-Tr/E, 30V, 2A, 1W, 120MHz	7c(9mm)	2SB892	7c(9mm)	
2 SA 1274	Si-P	NF-Tr/E, 80V, 0,4A, 0,8W, 100MHz	7c(9mm)	BC 640	7c	
2 SA 1275	Si-P	NF-Tr/E, 160V, 1A, 0,9W, 50MHz	7c(9mm)	2SB1212	7c(9mm)	
2 SA 1276	Si-P	NF/S-L, 30V, 3A, 10W, 100MHz	17j	(BD 244 C)	17j	8
2 SA 1277	Si-P	NF/S-L, 30V, 3A, 20W, 100MHz	≈15j	(BD 244 C)	17j	8
2 SA 1278	Si-P	NF/S-L, 160V, 1,5A, 25W, 100MHz	≈15j	2SA1011	17j	
2 SA 1279	Si-P	lo-sat, 60V, 5A, 25W, 60MHz	≈15j	2SB826	17j	
2 SA 1280	Si-P	TV-VA-E, 150V, 1,5A, 25W, 4MHz	≈15j	2SB861	17j	
2 SA 1281	Si-P	Uni, 180V, 0,1A, 0,9W, 130MHz	7c(9mm)	BF 421 A	7c	
2 SA 1282(A)	Si-P	Uni, 20V, 2A, 0,9W, 80MHz	7c(9mm)	2SB892	7c(9mm)	